



Kompakt sort/hvid-printer med Wi-Fi, små pladskrav og med nem netværksadgang hvor som helst.

i-SENSYS LBP151dw er en hurtig, kompakt, PCL-kompatibel, sort/hvid-laserprinter med Wi-Fi, som kan bruges med en mobilenhed. Den fås til en overkommelig pris og er ideel til en lang række anvendelser.



- Hurtig: 27 sider/minut, First Print Out Time på 8 sekunder, og med automatisk dobbeltsidet print og Canons Quick First-Print-teknologier
- Elegant, smart og kompakt design
- PCL5e/6-optimeret print for kompatibilitet med eksisterende infrastruktur
- Klar til Wi-Fi og Ethernet
- Kan bruges med mobilenheder og Google Cloudprinter
- Lavt strømforbrug og markedsførende energieffektivitet



PRINT



Wi-Fi

PRINTENHED

Printhastighed	Enkeltidet: Op til 27 sider/minut (A4) Dobbeltidet: Op til 15 ipm (A4)
Printmetode	Sort/hvid-laserprint
Printkvalitet	Op til 1200 x 1200 dpi
Printopløsning	Op til 600 x 600 dpi
Opvarmningstid	Ca. 15 sekunder eller mindre fra opstart
FPOT (First Page Out Time)	Ca. 8 sekunder
Anbefalet månedlig printvolumen	500-2.000 sider pr. måned
Arbejdscyklus	Maks. 15.000 sider pr. måned ¹
Printmargener	5 mm top, bund, venstre og højre
Avancerede printfunktioner	Forberedt til Google Cloudprinter iOS: Canon PRINT Business-app Android; Mopria-certificeret, Canon Print Service-plug-in, Canon PRINT Business-app

MEDIEHÅNTERING

Papirfremføring (standard)	250-arks kassette 1-arks universalbakke
Papiroutput	100 ark med forsiden nedad, 1 ark med forsiden opad
Medietyper	Almindeligt papir, genbrugspapir, kraftigt papir, transparenter, mærkater, kuverter, transparent
Mediестørrelser	Kassette (standard og tilbehør) A4, B5, A5, LGL, LTR, EXECUTIVE, STATEMENT, FOOLSCAP, 16K, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, AFLS, Kuvert: COM10, Monarch, C5, DL Brugerdefinerede størrelser (bredde:76 til 216 mm, længde: 210 til 356 mm) Universalbakke: A4, B5, A5, LGL, LTR, EXECUTIVE, STATEMENT, FOOLSCAP, 16K, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, AFLS, Kuvert: COM10, Monarch, C5, DL Brugerdefinerede størrelser (bredde:76 til 216 mm, længde: 127 til 356 mm)
Medievægt	Kassette: 60 til 163 g/m ² Universalbakke: 60 til 163 g/m ²
Dobbeltidet print	Automatisk (A4, LTR, LGL, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, FLS - 60 til 105 g/m ²)

ALMINDELIGE FUNKTIONER

Strømkrav	220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
Strømforbrug	Maks: ca. 1120 W eller mindre I drift: ca. 260 W eller mindre Standby: ca. 2,6W eller mindre Dvale: Ca. 1,1 W eller mindre ² Slukket: 0,5 W eller mindre TEC (Typical Electricity Consumption): 0,7 kWh/uge Tid til dvale: 1-30 min. (standard 1 min.) Tid til automatisk nedlukning: 4 timer (standard)

Støjniveau

Lydeffekt³
I drift: 66 dB eller mindre
Standby: Lydløs

Mål (B x D x H)

Vægt

Driftsmiljø

Lydtryk⁴
I drift: 52 dB
Standby: Lydløs

390 mm x 365 mm x 245 mm

Ca. 8,6 kg

Temperatur: 10 til 30 °C
Luftfugtighed: 20 til 80% RH (ingen kondensering)

Kontrolpanel

5 LED-indikatorer, 4 betjeningskaster

CONTROLLER

Processorhastighed

Hukommelse

Printersprog

Skrifttyper

Interface og tilslutningsmuligheder

Software- og printerstyring

400 MHz
512 MB
UFR II (Ultra Fast Rendering), PCL5e, PCL6
45 PCL-fonte
USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, trådløs 802.11b/g/n
Remote User Interface (RUI),
SSID Tool,
Tonerstatusværktøj,
iW Management Console: Serverbaseret software til centraliseret administration af flere enheder

Operativsystem-kompatibilitet

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 / Server® Vista / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 / Server® 2003R2 / Server® 2003
Mac OS X version 10.5.8 og nyere
Linux® / Citrix

FORBRUGSSTOFFER

Alt-i-Én-patroner

Standard: Patron 737 (2.400 sider⁵)⁶

Fodnoter

^[1] Arbejdscyklus er defineret som det maksimale antal printede sider i en enkelt spidsbelastningsmåned. Alt forbrug ud over den anbefalede arbejds-cyklus kan reducere produktets levetid.

^[2] Trådløs: Ca. 1,8 W eller mindre

^[3] Erklæret lydniveau i overensstemmelse med ISO 9296.

^[4] Kun webdistribution. Driveren er tilgængelig fra maj 2016.

^[5] Baseret på ISO/IEC 19752.

^[6] Printer leveres med en 1.700-siders startpatron.