

Amplificatore di Segnale HDMI - 35m - 1080p

StarTech ID: HDBOOST



Questo booster di segnale HDMI permette di aumentare la potenza del segnale della sorgente video HDMI, per collegare un display HDMI fino a 35 m utilizzando i cavi HDMI standard. È possibile posizionare il booster in serie tra due cavi HDMI, fino a 25 m di lunghezza all'ingresso video e fino a 10 m di lunghezza all'uscita video.



Installazione discreta

Grazie al fattore di forma ridotto, il booster HDMI è facile da nascondere, per un'installazione discreta. Il booster di segnale non richiede un adattatore di alimentazione esterno per funzionare, inoltre comprende l'hardware di montaggio per la massima comodità di installazione. Estendendo il segnale video con cavi HDMI standard, il booster HDMI rappresenta un'alternativa economica ai più costosi sistemi di estensione HDMI che richiedono l'installazione di un'infrastruttura di cavi CAT5 o CAT6.

Compatibile con varie distanze

Il booster HDMI è dotato di uno switch per equalizzazione con dieci diversi livelli. Lo switch per equalizzazione consente di regolare l'amplificazione del segnale HDMI in funzione della distanza dei cavi, per assicurare che il segnale HDMI sia perfetto anche a distanze fino a 35 m. Il booster è perfetto per sale riunioni, uffici o aule che possono richiedere distanze variabili a seconda delle dimensioni del locale.

Mantiene segnali video ad alta definizione

Quando si estende HDMI su lunghe distanze utilizzando cavi video standard, è possibile che risoluzioni più

elevate non risultino più disponibili. L'utilizzo del booster di segnale HDMI assicura di poter contare sempre su risoluzioni ad alta definizione fino a 1080p a 60Hz.

HDBOOST è dotato di garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico gratuito a vita.

Applications

- L'uso di questo booster con cavi HDMI standard consente di evitare la gestione di cavi di rete per estendere i segnali video
- Consente di potenziare il segnale video HDMI del display in aula, ufficio o sala riunioni

Features

- Installazione discreta con fattore di forma ridotto, senza adattatore di alimentazione esterno
- Funziona a distanze variabili fino a 35 m con uno switch per equalizzazione incorporato
- Mantiene risoluzioni ad alta definizione fino a 1080p
- Porta audio surround 7.1
- Hardware di montaggio incluso

Technical Specifications

Warranty	2 Years
Audio	Sì
Cablaggio	HDMI
Montaggio a rack	Sì
Distanza max	35 m / 115 ft
Lunghezza max cavo	114.8 ft [35 m]
Risoluzioni digitali massime	1920 x 1080 at 60Hz
Risoluzioni supportate	1920 x 1080, 1680 x 1050, 1600 x 900, 1440 x 900, 1360 x 768, 1280 x 800, 1280 x 768, 1280 x 720
Specifiche audio	Audio surround 7.1
Widescreen supportato	Sì
Connettore A	1 - HDMI (19 pin) Femmina Input
Connettore B	1 - HDMI (19 pin) Femmina Output
Requisiti di sistema e cavi	Il cavo HDMI collegato alla sorgente video deve essere di lunghezza pari o superiore al cavo collegato al display.
Requisiti di sistema e cavi	La lunghezza massima del cavo della sorgente video supportata è 25 m
Requisiti di sistema e cavi	La lunghezza massima del cavo del display supportata è 10 m
Indicatori LED	1 - LED alimentazione (blu)
Indicatori LED	1 - LED sorgente video (blu)
Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Umidità	Da 5% a 90%
Peso spedizione (confezione)	0.1 lb [0.1 kg]
Incluso nella confezione	1 - Booster di segnale HDMI
Incluso nella confezione	2 - Staffe di montaggio
Incluso nella confezione	4 - Viti di montaggio

Incluso nella
confezione

1 - screwdriver

Certifications, Reports and Compatibility

